



Smart X

Lista zawartości

Przed użyciem sprawdź dokładnie opakowanie zgodnie z listą zawartości.
W razie braków skontaktuj się
z obsługą klienta lub z dystrybutorem.

Gimbal *1

Statyw *1

Kabel typu-C *1

Instrukcja obsługi *1



Szybki start

1. Rozłóż ramię do góry ręcznie.



2. Umieść napis „AOCHUAN” na klipsie na telefonie, skierowany ku górze.




Szybki start

3. Ściśnij jedną stronę klipsa na telefon, otwórz klips i dociśnij drugą stronę, aby zacisnąć telefon.



4. Długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć stabilizator po wyważeniu telefonu na środku klipsa na telefon. Przed użyciem połącz z Bluetooth.



Aplikacja i samouczek

1. Pobierz aplikację

Proszę pobrać naszą o icjalną APLIKACJĘ do stabilizatora gimbał, skanując poniższy kod QR lub wyszukując "AOCHUAN" w sklepie z aplikacjami na swoim urządzeniu.



Aplikacja jest dostępna dla systemów **iOS oraz Android.**



Download on the
App Store



Download for
Android



2. Obejrzyj film instruktażowy

You**Tube**



Instagram

Wyszukaj i obserwuj "AOCHUAN Gimbal", zdobądź poradniki produktowe i odkrywaj kreatywny świat razem.

Opis SMART X



Opis SMART X



Wprowadzenie do panelu operacyjnego

1 Instrukcja trybów

PF: Tryb podążania

F: Tryb pełnego podążania

L: Tryb blokady

POV: Tryb POV

Instrukcja dotycząca

baterii

20%	50%	70%	100%
●	●	●	●
PF	F	L	POV

Gdy pozostało 5% baterii, wskaźnik PF przez krótki czas będzie nieprzerwanie migać dwukrotnie.



2



Joystick: poruszaj w górę i w dół, w lewo i w prawo

Pojedyncze kliknięcie: przełącz na tryb PF/F/L/tryb POV

Podwójne kliknięcie: wróć do pozycji początkowej

Potrójne kliknięcie: tryb inception

4



Pojedyncze kliknięcie: aparat / wideo

Podwójne kliknięcie: przełącz na panel poziomy/pionowy

3



Długie naciśnięcie: włącz/ wyłącz zasilanie

Pojedyncze kliknięcie: przełącz oświetlenie uzupełniające — etap 1/2/3/wył.

Podwójne kliknięcie: sprawdź poziom baterii

Ładowanie

■ Ładowanie baterii

Podłącz dostarczony kabel Typu-C do zasilacza przez port USB, a do stabilizatora gimbal przez port Typu-C.

Gdy wskaźniki się zapalą, N oznacza to stan ładowania. N
Gdy pojawi się symbol [●●●●], N oznacza to pełne naładowanie.



■ Wymiana baterii

Stabilizator gimbal SMART X używa magnetycznej pokrywy baterii. Aby wymienić baterię litową, otwórz magnetyczną pokrywę i wyjmij zużyta baterię.

Proszę użyć akumulatora 1N 8650 jako zamiennika.



SMART X jest wyposażony w oryginalną AOCHUAN baterię. Przed pierwszym użyciem aktywuj baterię, ładując ją w pełni, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Parametry

Wymiary produktu	268×125×65 mm (rozmiar rozłożony)
	158×108×55 mm (rozmiar złożony)
Waga produktu	295g
Maksymalne obciążenie	≤250g
Czas pracy	7-9 godzin
Czas ładowania	Okolo 2,5 godz.
Napięcie pracy	3,6 V
Wejście zasilania	5V/2A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Akumulator litowy	3,6 V / 2550 mAh
Dopasowany rozmiar telefonu	55-90 mm
Dokładność kąta	0.1°
Mechaniczny kąt osi Pan	310°
Mechaniczny kąt Roll	330°
Mechaniczny kąt osi Tilt	345°
Sterowany kąt osi Pan	310°
Sterowany kąt osi Roll	330°
Sterowany kąt osi Tilt	76°

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Przed użyciem upewnij się, że gimbal lub stabilizator jest kompatybilny z używanym sprzętem, takim jak kamera czy smartfon.
- Nie przeciążaj urządzenia – montuj wyłącznie akcesoria i sprzęt zgodne z maksymalnym obciążeniem wskazanym w instrukcji obsługi lub specyfikacji.
- Unikaj narażania urządzenia na wstrząsy, upadki lub kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Zagrożenie dla dzieci:

- Gimbałe i stabilizatory nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia lub uszkodzenia ruchomych elementów.
- Małe części, takie jak śruby, mocowania czy przewody, mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

Ryzyko obrażeń podczas pracy:

- Podczas pracy unikaj dotykania ruchomych części gimbala lub stabilizatora.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania monitoruj temperaturę urządzenia – w razie przegrzania wyłącz je i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli gimbal lub stabilizator oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z aplikacji producenta, pobranej z zaufanych źródeł.
- Zabezpiecz swoje urządzenie hasłem i regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

Zarządzanie dostępem:

- Regularnie sprawdzaj sparowane urządzenia i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do stabilizatora.
- Ogranicz możliwość parowania urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja i montaż:

- Przed montażem sprzętu na gimbale lub stabilizatorze upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak adaptery, mocowania i uchwyty, są prawidłowo zamocowane.
- Wyważ urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić płynne działanie i uniknąć przeciążenia silników.

Obsługa w terenie:

- Używając gimbala w trudnych warunkach, takich jak deszcz, kurz czy wiatr, stosuj osłony ochronne lub unikaj ekspozycji na niekorzystne czynniki środowiskowe.
- Zawsze upewnij się, że akumulator urządzenia jest odpowiednio naładowany.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj gimbal w torbie lub futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i zabrudzeniom.
- Podczas transportu upewnij się, że ruchome części urządzenia są zabezpieczone, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan gimbału lub stabilizatora, w tym ruchome części, silniki i mocowania, pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W razie awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akumulatory i inne komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ZHONGSHAN YANG GUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Gimbal AOCHUAN X jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/aochuan>

Adres producenta: Huayuan Road NO.9 Xiaolan Town 528415 Zhongshan, Guangdong, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisenstraße 2 B11

63110 Rodgau, Niemcy

marketing@aochuan-tech.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0,044639 kg

Pojemność: 2550 mAh

Moc: 0,00918 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%)

lub ołowiu (0,004%): tak

Nr seryjny baterii: ICR18650/26V